

静电放电模拟器

EDS 30V



符合下列标准

- > ISO 10605
- > GB/T 19951-2005

概 述

人体对物体或两个物体之间的静电有时会产生高达数万伏的电压，可能引起电气、电子设备的电路发生故障，甚至损坏。EDS 30V 是一款最先进的智能型静电放电发生器，输出电压30kV,也是中国第一款自主研发生产，集放电枪头和触摸屏控制于一体的静电放电模拟器，依照 ISO 10605 和 GB/T 19951的标准执行。LCD 触摸屏简单易操作，电源可选择 AC 与 电池盒，RC 模块可更换，内置温度湿度计，确保了在各种测试场合使用的可靠性。

特 点

- > 人体工程学设计
- > LCD 触摸屏控制
- > 温湿度记录和保
- > 自动极性转换
- > 放电模块可互换，自动识别
- > 内置标准测试程序库
- > 智能检测空气放电失效性

应用领域


- > 汽车

技术参数	
接触放电	200 V – 30,000 V (±5%)
空气放电	200 V – 30,000 V (±5%)
电压步进	100 V
保持时间	大于 5 s
极性	正、负
RC 模块识别	自动识别并 LCD 显示
温湿度	内置温湿度计, 记录和保护功能
脉冲重复频率	单次/0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/20 Hz
触发模式	手动&自动
脉冲计数	1-9999
接触放电模式	330 PF / 2000 Ω 150 PF / 2000 Ω 330 PF / 330 Ω 150 PF / 330 Ω
简易程序	依据各种标准等级进行测试
上升时间	0.7-1.0 ns
快速启动测试程序	参数在线可调, 简单迅速, 易于操作
评估程序	进行20 Hz 接触放电, 对受试设备的测试点进行评估
标准测试程序	ISO 10605

通用参数	
重量	约11 kg
环境温度	15 °C - 35 °C (操作条件)
相对湿度	30%-60% (操作条件)
气压范围	86 kPa-106 kPa
工作电源	100 V-240 V (±10%) ; 50/60 Hz (大陆地区默认 AC 220 V 50 HZ)

标准配置	
1、放电枪 	放电枪与控制 一把
2、高压发生器 	程控高压电源 一台
3、RC 阻容模块 	330 PF / 2000 Ω; 150 PF / 2000 Ω; 330 PF / 330 Ω; 150 PF / 330 Ω 放电模块可更换
4、放电电极 EDS 30T-CONT 	接触放电头
5、放电电极 EDS 20H-AIR 	空气放电头
6、接地线	2 m 接地线
7、包装箱	手提箱
8、资料	原厂测试校准证书和操作手册

选配附件		
1、RC 阻容模块 	100 pF/1500 ohm (EDS) 150 pF/150 ohm (EDS) 500 pF/500 ohm (EDS) 500 pF/5000 ohm (EDS) 200 pF/0 ohm (EDS)	500 pF/0 ohm (EDS) 500 pF/100 ohm (EDS) 可根据用户需求定制放电模块
2、放电电极 EDS 20H-CONT 	150 pF/330 ohm、快速继电器放电模块、上升时间 200 ps - 300 ps	
3、电池盒 EDS01 	8*2600 mAh 镍氢充电电池，代替 AC 电源。接触放电+30 kV，1 Hz，大约8 h。尺140 mm*100 mm*35 mm。重量0.5 Kg	
4、电池充电器 ACS310 	用于电池盒充电	

选配附件	
5、静电放电试验 配置 ESDD 	接地高压电阻 2x470 kohm
	垂直耦合板 500x500 mm
	水平耦合板 1600x800 mm
	参考接地板 2700x1800 mm
	测试桌 1600x800x800 mm,全实木,满足 IEC 61000-4-2要求
6、ESD 校准装置 ESD-CALA 	用于 IEC/EN61000-4-2的波形校准,包括2 ohm 靶子/4 GHz,同轴电缆,使用说明书
7、衰减器 JZ602 	阻抗: 50 Ω 衰减: 20 db
8、衰减器 JZ603 	阻抗: 50 Ω 衰减: 30 db



苏州泰思特电子科技有限公司

地 址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号
电 话：0512-68413700 68413800 68413900
E-mail：info@3ctest.cn
www.3ctest.cn

深圳办事处

地 址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室
电 话：0755-86626661 86344313 86626625

北京办事处

地 址：北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦
D座D206室
电 话：010-82899948 010-82899984

成都办事处

地 址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)
理想中心3栋1501室
电 话：028-65772800 028-85327800

西安办事处

地 址：西安市高新区锦业路(与丈八三路交汇)绿地
中央广场维萨瀛海大厦2204室
电 话：029-68985077

台 湾

台湾利诺科技有限公司
地 址：新北市新店区宝桥路235巷130号6F-5
电 话：+886-2-89121185
Email: sales@richtec.com.tw
www.richtec.com.tw

韩 国

TESTEK Co., LTD.
Add.: 601Ho, SungwoonKoa, 141 Hyeonam-ro,
Suji-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do, South Korea.
Tel: +82 70 4099 2071,
E-mail: woo@testek.co.kr
www.testek.co.kr

新加坡

QUANTEL PTE LTD.
Add.: 25 Kallang Ave, #05-02, 339416, Singapore
Tel: +65 6745 3200
Email: engtat.ong@sg.quantel-global.com
www.quantel-global.com

美 国

THE EMC SHOP
Add.: 7401 Galilee Rd. #160, Roseville, CA 95678,
USA
Tel: +1 844 423 7435
Email: brendon.berg@theemcshop.com
www.theemcshop.com

俄罗斯

CDIP LLC
Add.: Room 7, Building 5, House 69, Ryabinovaya
Street, Moscow 121471, Russia
Tel: +7 (495) 956 20 22
Email: info@cdip.ru
www.cdip.ru