

车载多媒体电压扰动模拟发生器

TSS-2430



符合下列标准

>

概 述

按照 VW 80972 的要求，当发动机发动时产生的瞬时低压，会对车载收音机及导航设备的状态产生影响，甚至导致瞬时关机，但在电压恢复后收音机或导航需要重新恢复到开机前状态。该测试系统主要用于模拟发动机起动电压跌落时，对收音机/导航设备在低电压扰动干扰的响应能力测试建立依据。可以根据不同要求定制。

特 点

- > 可编程，能通过软件任意添加，删除脉冲，给脉冲命名，改变发出脉冲个数
- > 能发出单一的脉冲，共由 12 个脉冲组成。针对单个功能 如 FM1, FM2, FMAS, AM1, AMAS, CD-DA, CD-MP3, USB, SD 等等发出列脉冲检测，针对收音机的每个播放状态给出三种脉冲测试。可以连续发出组脉冲来测试，共 240 个
- > 系统组成：发生器主机+直流电源+计算机

应用领域

- > 汽车

技术参数			
Parametetr	Prufimpuls, normall	T8	0-20 s (1 s 步进)
UB	12.0 V	Tf	10-100 ms (1 ms 步进)
UG	16.0 V	T14	0-100 ms (1ms 步进)
US	3.0-10.0 V (0.1 V 步进)	T15	0-0.5 s (0.1 s 步进)
UA	Us+1.5 V	T16	0-100 ms (1 ms 步进)
UR	2 V	f	2 Hz
Uripple	1 V	fripple	200 Hz
Tr	<1 ms	负载电流	0-10 A
T6	0-100 ms (1 ms 步进)	运行间隔	0.1-60 s
T7	10-100 ms (1 ms 步进)	运行次数	1-99 次



苏州泰思特电子科技有限公司

地 址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号
电 话：0512-68413700 68413800 68413900
E-mail：info@3ctest.cn
www.3ctest.cn

深圳办事处

地 址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室
电 话：0755-86626661 86344313 86626625

北京办事处

地 址：北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦
D座D206室
电 话：010-82899948 010-82899984

成都办事处

地 址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)
理想中心3栋1501室
电 话：028-65772800 028-85327800

西安办事处

地 址：西安市高新区锦业路(与丈八三路交汇)绿地
中央广场维萨瀛海大厦2204室
电 话：029-68985077

台 湾

台湾利诺科技有限公司
地 址：新北市新店区宝桥路235巷130号6F-5
电 话：+886-2-89121185
Email: sales@richtec.com.tw
www.richtec.com.tw

韩 国

TESTEK Co., LTD.
Add.: 601Ho, SungwoonKoa, 141 Hyeonam-ro,
Suji-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do, South Korea.
Tel: +82 70 4099 2071,
E-mail: woo@testek.co.kr
www.testek.co.kr

新加坡

QUANTEL PTE LTD.
Add.: 25 Kallang Ave, #05-02, 339416, Singapore
Tel: +65 6745 3200
Email: engtat.ong@sg.quantel-global.com
www.quantel-global.com

美 国

THE EMC SHOP
Add.: 7401 Galilee Rd. #160, Roseville, CA 95678,
USA
Tel: +1 844 423 7435
Email: brendon.berg@theemcshop.com
www.theemcshop.com

俄罗斯

CDIP LLC
Add.: Room 7, Building 5, House 69, Ryabinovaya
Street, Moscow 121471, Russia
Tel: +7 (495) 956 20 22
Email: info@cdip.ru
www.cdip.ru