



选配附件

反射片 (50 片 X2 张): SE-T3
接触探头套装 (接触探头适配器, 接触探头, 接触轮): ENC-3
接触探头: SE-A30
接触轮: SE-A31



功能	非接触式	接触式 (选配ENC-3)	精度
rpm	30.0 ~ 99999	30.0 ~ 19999	± (0.03%+1)
rps	0.50 ~ 1600.0	0.50 ~ 333.00	
ms	0.600 ~ 1999.0	3.000 ~ 1999.0	
数据点	0 ~ 99999	0 ~ 99999	
m/min		3.0 ~ 1999.0	
m/s		0.05 ~ 33.00	
测量距离	约 50 ~ 500mm		
电池	R6P/LR6X2		
尺寸/重量	H210XW60XD55mm/约218g		
标准配件	反射片(SE-T3), 便携盒(C-SE300), 产品使用说明书		

SE300

- 外壳独特的流线型设计，使用极为方便，是测量马达等旋转体的转动圈数的非接触式 / 接触式手持转速计。
- 即可单手测量也可双手测量，双手持机更有更有利于用户稳定的测量数据
- 采用液晶数字显示，数字显示 99999 字，高亮度背光，直观准确，使用方便，体积小，便于携带，适用范围广
- 接触和非接触测量兼顾的两用型
- 测量数值稳定而且手持方便
- 多种测量模式
- 非接触式测量感知距离长 (约 50cm)，可以在远离旋转体的位置测量
- 数据锁定用于观察和记录测量数据
- 最大 / 最小值保持功能，测量的最大值和最小值将被记录并显示
- 自动关机 (2 分钟可取消) 延长了电池寿命
- 电池消耗警告提示
- 除手持使用外，也可用固定的三角架来固定本机使用，以此得到更准确的测试数据
- 用接触方式测试时，测量探头须换上接触式圆周线速度测量环 (ENC-3 选配)
- 抽样率: 约 1 次 / 秒

SE9100接触式转速计



SE9100 是一种小型手持式电梯速度计，用于检测高层建筑电梯的调整维护，检查。比较前机型 (SE9000)，测量范围扩大 10 倍达 20000m/min，测试时间缩短 20 倍达到 10ms，可以用于高速电梯的速度、转速和距离测量。通过轻轻地接触电梯曳引机的吊索滑轮，就可测出电的速度；除了传统的 m/min（线速），转速（r/min）添加了测距模式，过自动扶梯紧急停止使用，用于测量距离。

保持外部输入，也可用作触发器；模拟输出（2V）和全时的测定值可以行设置。显示器使用红色 LED 双通道显示，即使在暗处也容易看清。LED 显示，易于观察辨认，光线昏暗的场所，也可以方便地读取测试数据。双通道独立锁定显示功能，双显示屏可以锁定一个显示数据，来比较任两个速度（2 通道独立显示并保持）；同时可以显示测量值的平均值，此外平均次数为最多（10 次）测量值变得不稳定时生效；通道 CH1、通道 CH2 与最大值，读取的测量值可以保存到内部存储器将达 10 组数据；除了 CH1/CH2 保持传统，开机后，在测量过程中要保持一个最大值），以保存到内部存储器读取的测量值。

- 测量范围最大 20000 m/min，计算时间最短 10ms，高速进行速度、转速和距离测量
- 比较任意 2 通道速度（2 通道独立显示并保持）
- 5 位 7 格 2 段红色 LED 显示
- 带有数据保存功能，可保存 10 组数据
- 标准配置测量值的模拟电压输出
- 最大值保持功能，可保持测量中的最大值
- 平均处理功能，测量速度，转速值的平均计算（平均次数 1-10，可任意设定）
- 自动电源关闭（从上次操作的 3 分钟后），电池剩余量表示和低电量报警功能
- 模拟输出端子
- 可远距离遥控操作的 2 个外部锁定端子
- 模拟输出端子，利用电阻计可测量电阻
- 使用 SE-L-O 电缆，连接到电阻计上可显示检测值
- 数据锁定用于观察和记录测量数据
- 自动关机（约 3 分）便于节省电池
- 内部电池耗电时的低电量报警功能

功能	量程
显示	双通道5位7格2段LED
测量范围	0.1~2000.0 m/min 1~20000 r/min
距离测试	0~999mm
精度	±2dgt
测量时间	10ms
更新时间	200ms
数据保持	CH1通道,CH2通道,MAX最大值,各自独立
平均值	1~10可设定
模拟输出	DC0~2V精度:±(0.8%+2mV) 10 bit D/A 10 ms. φ 2.5mm
存储数据	10个
数据锁定	通道1、通道2隔离,通过主开关或外部锁定开关进行操作
自动关机	在未操作3分钟后,测量期间除外
抽样率	0.2秒
电池	R6Px4
体积	H174Xw50xD50mm/480g
附件	速度环(SE-10) x1 厚度10mm、速度环(SE-0.9) x1 厚度0.9mm、锁定输入电缆 (SE-L-H) x2、模拟输出电缆 (SE-L-O) x1、六角扳手x1、便携套C-SEx1、使用说明书

SE9100



SE-L-H (1.6m)

1ch 2ch

SE-L-Hケーブルを使用して
本体1~2ch表示を遠隔にて
固定できます。



SE-L-O (4m)

絶縁抵抗計
M53(P30参照)

SE-L-Oケーブルを使用して
SE9100の測定値を表示します。