

接觸式檢相計(電子式)



CE

887 PR

(LCD顯示)

特點

- 供量測三相電源的相序和欠相狀況。
- 不必使用電池提供電源。
- 有寬廣的液晶顯示器顯示相序。
- 體積小、重量輕、外殼堅固。
- 配備三色的測試線。
- 相位顯示使用電壓為40V~600Vac。
- 保險絲保護設計。
- 通過歐洲安規驗證

EN 61010-1 CAT III 600V

EN 61010-2-032

規格

使用電壓範圍	40-600V交流電壓
操作頻率	15-400Hz
耗電流	最大3mA
保護措施	
保險絲	2×0.5A/600V, 5×20mm HBC 600V快斷型
過載	700V(兩端子之間)
過電壓	Class-700V(對地)
外形尺寸	153(長)×72(寬)×33.8(高)mm
重量	約158.5克
操作溫度	1℃~55℃(不在陽光直射下)
儲存溫度	-20℃~70℃
附件	測試線×1(組) 軟袋×1(個) 說明書×1(本)



CE

888 PMR

特點

- 供量測三相電源的相序、欠相狀況及馬達轉向、馬達接線辨讀
- 可檢查電源的大小
- 1V起即可檢測配電系統相序或馬達的相序
- 低耗電源
- 保險絲保護
- 通過歐洲安規驗證

EN 61010-1 CAT III 600V

規格

使用電壓範圍	100-600V 交流電壓
(缺相指示)	(10-400Hz)
相序指示電壓	1-600V 交流電壓(2-400Hz)
操作消耗電流	18mA
電源大小指示	電池 >6.5V 亮綠燈 <6.5V 不亮
使用電池	9V(6F22)×1(個)
外形尺寸	153(長)×72(寬)×35(高)mm
重量	約185克(含電池)
附件	測試線×1(組) 軟袋×1(個) 說明書×1(本) 電池