

QJ3005T 直流稳压电源



主要特点

- 1、输入交流电压 AC220V 50HZ
- 2、采用单片机控制，成熟数字电路设计，SMT 贴片生产工艺。
- 3、电压、电流设置采用更可靠的编码器调节，能更精准的快捷操作。
- 4、四位数码管 LED 显示电压、电流值。
- 5、高稳定度，低温漂，稳压稳流自动转换。
- 6、Lock 按键锁功能，锁定输出值，预防误操作。
- 7、限流保护功能，可预先设定限流保护值。
- 8、过流保护功能，可预先设定过流保护值，能及时关闭输出，保护负载的安全。
- 9、过热保护功能，当散热风扇不转，调整管过热时会及时停止工作，避免烧坏。
- 10、智能散热系统，散热风扇转速跟随输出功率大小而自动调整，有效降低风噪。
- 11、常温条件下可连续满负载工作

主要技术规格

型号	QJ3005T	
输出电压	0.00-30.00V	
输出电流	0.000-5.000A	
显示分辨率	10mV / 1mA	
电源效应	CV \leq 0.01%+3mV	CC \leq 0.2%+6mA
负载效应	CV \leq 0.01%+3mV	CC \leq 0.02%+6mA
纹波和噪声	CV \leq 1mV(有效值)	CC \leq 5mA(有效值)
指示精度	LED/V: 1% \pm 2d	LED/A: 2% \pm 2d
尺寸	120 \times 280 \times 200mm	
重量	5.3kg	